



充电式充气机  
DMP180

**LXT**  
牧田智能充电技术

从日常维护到户外作业  
满足不同需求



最大气压

**830** [ 121PSI ]  
kPa

排气量

**10** [ 200kPa ]  
L/min

净重

**1.7** [ 使用BL1860B时 ]  
kg



## 18V锂电池充电式充气机

汽车/自行车轮胎充气



最大气压  
830 [ 121PSI ]  
kPa



LED 工作灯

便于在黑暗环境中作业

数字压力表

在昏暗处提供高亮可视性

■ 配有以下阀门适配器 (使用BL1850B电池时)



可存储软管

阀门适配器

阀门形状	汽车/摩托车	自行车	公路自行车	球类	沙滩球 / 游泳圈
适配器 (标准附件)	美式	英式	法式	球类用	沙滩球 / 游泳圈用
最大空气压力 kPa	大约 250	大约 300	大约 700	大约 90	50 以下
排气量 L/ min (在目标压力下)	10	9	4	11	11.5
一节满电量 电池工作量： 次数	汽车轮胎 ( 215/60R16 )	自行车轮胎 ( 尺寸-26英寸 )	公路自行车轮胎 ( 700x23c )	足球 ( 尺寸-5 )	沙滩球 ( 直径30cm )

### 充电式充气机

DMP180Z



内置工作灯	最大空气压 830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
	排气量 200 kPa: 10 L/min
	软管长度 65 cm (25-1/2")
	体积 (长x宽x高) 搭配BL1815N / BL1820B: 246x80x174 mm (9-11/16" x 3-1/8" x 6-7/8")
	搭配BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 266x80x174 mm (10-1/2" x 3-1/8" x 6-7/8")
	净重 1.7 kg (3.8 lbs) 搭配BL1860B

标准附件: 适配器 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

**Makita**  
牧田 (中国) 有限公司  
www.makita.com.cn

